

Инструкция по эксплуатации ANSMANN POWERline 5 mobil

Назначение зарядного устройства:

Зарядное устройство с функцией разряда предназначено для 1-4 NiCd/NiMH аккумуляторов размера AA, AAA, C, D и 1-2 аккумуляторов типа «Крона».

Внимание!

- **Во избежание взрыва используйте прибор только для NiCd/NiMH аккумуляторов!**
- Запрещается заряжать щелочные или другие первичные элементы питания
- Соблюдайте меры предосторожности для аккумуляторов, не вскрывайте их, не бросайте в огонь.

Основные характеристики

- Отдельный процесс заряда каждого аккумулятора • автоматическое начало заряда при подключении аккумулятора • Можно заряжать одновременно NiCd и NiMH аккумуляторы • микропроцессорный контроль для цилиндрических аккумуляторов • автоматическое переключение в режим поддержания заряда малым током trickle charge для цилиндрических аккумуляторов • функция разряда цилиндрических аккумуляторов • обнаружение неисправных аккумуляторов (кроме «Кроны»).

Показания светодиодов для цилиндрических аккумуляторов:

Зеленый мигающий светодиод (1 раз в сек.): процесс заряда

Зеленый светодиод горит постоянно: заряд окончен/ режим поддержания заряда

Зеленый быстро мигающий светодиод (2 раз в сек.): неисправный аккумулятор

Светодиоды поочередно загораются справа налево: процесс разряда

Показания светодиодов для аккумуляторов типа «Крона»:

Красный светодиод: процесс заряда

Кнопка разряда: Нажмите на кнопку "PRESS" и удерживайте ее в течение 3-х секунд для того, чтобы начался процесс разряда для цилиндрических аккумуляторов.

Инструкция по технике безопасности:

- Храните зарядное устройство в сухом месте • Во избежание удара электрическим током берегите устройство от повышенной влажности и от попадания воды • Убедитесь, что вентиляционные отверстия зарядного устройства свободны, это необходимо для защиты от перегрева
- Не подключайте зарядное устройство к неисправной розетке и в случае повреждения электрического кабеля • Не разбирайте зарядное устройство и адаптеры • Не давайте устройство детям • После использования отключите устройство от источника питания • Для очистки устройства отключите его от сети и используйте сухую салфетку.

Порядок работы:

1a. Подключение к электрической сети: Подключите блок питания к устройству, а затем к сети.

1b. Подключение к автомобильному аккумулятору: Подключите автомобильный адаптер к зарядному устройству, затем вставьте разъем в прикуриватель

2a. Заряд цилиндрических аккумуляторов: Процесс заряда начинается автоматически при подключении одного или нескольких аккумуляторов. Отодвиньте контактную пластину и вставьте аккумулятор в слот, соблюдая полярность в соответствии с картинкой на зарядном устройстве. Каждый аккумулятор заряжается отдельно, поэтому нет необходимости вставлять аккумуляторы одновременно. По окончании процесса заряда устройство переключается в режим поддержания заряда малым током. Поэтому цилиндрические аккумуляторы можно оставлять в зарядном устройстве на неограниченное время.

2b. Заряд аккумуляторов типа «Крона»: Вставьте аккумулятор в слот, соблюдая полярность. Загорится индикатор и начнется процесс заряда. Пожалуйста, заряжайте только разряженные аккумуляторы. Вы должны сами рассчитать необходимое время заряда и отключить зарядное устройство для того, чтобы избежать перезаряда. Время заряда можно посмотреть в таблице. В этом зарядном устройстве не предусмотрена функция разряда для аккумуляторов типа «Крона» и Вы не сможете их разрядить с помощью кнопки разряда.

Обслуживание и чистка:

Для чистки зарядного устройства отключите его от сети. Для правильной работы устройства очищайте контактные пластины от пыли и грязи. Используйте сухую салфетку.

Технические данные:

Зарядный ток: AAA - 350mA

AA, C, D - 700mA

«Крона» - 15mA